

Portfreigaben einrichten unter FRITZ!OS

1. FRITZ!Box Weboberfläche per Browser öffnen: <http://fritz.box/>
2. Anmeldedaten eingeben
3. Navigation zu „Internet“ → „Freigaben“ und den Reiter „Portfreigaben“ wählen
 - a. Hier werden bereits erteilte Freigaben aufgelistet
4. Schaltfläche „Gerät für Freigaben hinzufügen“ klicken (rechter Bildschirmrand)
 - a. Es öffnet sich folgende Eingabemaske:

- b. In der Dropdown Liste der vorhandenen Netzwerkgeräte den Luftreiniger auswählen. Daraufhin werden dessen IP- und MAC-Adresse angezeigt.
5. **Option 1: automatische Portfreigabe aktivieren**
 - c. „Selbstständige Portfreigaben für dieses Gerät erlauben“ auswählen, mit OK bestätigen.
 → Das Gerät bzw. alle relevanten Ports werden eigenständig durch die App freigeschaltet!
 → Ggf. mit unternehmensinterner IT-Richtlinie abzuklären

6. Option 2: manuelle Portfreigabe konfigurieren

e. Schaltfläche „Neue Freigabe“ klicken. Es öffnet sich nachfolgendes Popup:

f. In der „Anwendung“ Dropdown Liste „Andere Anwendung“ auswählen und im daraufhin erscheinenden Feld „Bezeichnung“ einen beliebigen Text eintragen, z.B. „TCP 58200“

g. In der „Protokoll“ Dropdown Liste „TCP“ auswählen

h. Bei „Port an Gerät“ die Werte „58200“ bis Port „58200“ eingeben

i. Das Feld „Port extern gewünscht (IPv4)“ wird automatisch ausgefüllt. Falls nicht, ebenfalls „58200“ eintragen

k. Mit „OK“ bestätigen

l. Schritte e. bis k. wiederholen, sodass alle folgenden Protokolle und Ports angelegt sind:
 - TCP 58200 - UDP 58200
 - TCP 58300 - UDP 58300

m. Alle unter l. aufgeführten und angelegten Freigaben über „OK“ Button speichern. Die Freigabeliste sollte nun so aussehen:

Gerät / Name	IP-Adresse	Freigaben	Port extern vergeben IPv4	Selbstständige Portf...
IDEAL	192.168.178.33	<ul style="list-style-type: none"> ● TCP 58200 ● TCP 58300 ● UDP 58200 ● UDP 58300 	<ul style="list-style-type: none"> 58200 58300 58200 58300 	<input type="checkbox"/> 0 aktiv